



YAMAHA

Motornummer:

Driftstid i timer:

F60A, FT60B 02-04**YAMAHA SERVICESKJEMA**

Emne	Merknader	Begynnende		Periodisk		Ref. side service manual	OK ✓
		10 timer (1 mnd.)	50 timer (3 mnd.)	100 timer (6 mnd.)	200 timer (1 år)		
MOTORDEKSEL							
Motordeksel lås	Sjekk	•			•	3-4	
BENSINSYSTEM							
Bensin slanger	Kontroll			•		3-4	
Bensin filter	Kontroll / bytt 68V-24563-00	•	•	•		3-5	
Bensintank	Rengjør				•	-	
POWER UNIT							
Motorolje	Byttes: API: SE,SF,SG eller SH SAE 10W-30, 10W-40 Oljemengde: Med filter 2,2 liter Uten filter 2,0 liter	•		•		3-5	
Oljefilter	Byttes 5GH-13440-00 02-04 mod.				•	3-5	
Registerreim	Kontroll			•		3-7	
Ventilklaring	Kontroller / juster Innsug: 0,20 ± 0,05 mm Eksos: 0,30 ± 0,05 mm	•		•		3-10	
Tennplugger	Rengjør /Juster /Bytt NGK DPR5EA-9 94701-00406	•	•	•		3-11	
Termostat	Kontroll				•	3-12	
Vannlekkasje	Kontroll	•	•	•		-	
Motor utvendig	Kontroll		•	•		-	
Eksos lekkasje	Kontroll		•	•		-	
Kjølevannskanaler	Kontroll for lekkasje			•		3-13	
KONTROLLSYSTEM							
Gasskabel	Kontroll / juster				•	3-13	
Girkabel	Kontroll / juster				•	3-14	
Tomgangshastighet	Kontroll / juster	•		•		3-15	
Tenningstidspunkt		•			•	3-15	
POWER TRIM OG TILT							
Power trim og til olje	Kontroller oljenivå	•	•	•		3-16	
UNDERVANNSHUS							
Girolje	Byttes SAE 90/API GL-4 Mengde: F60A 430 cm³ FT60B 670 cm³	•		•		3-17	
Lekkasje i undervannshus	Trykktest undervannshus				•	3-19	
Propell	Kontroller / smør fett på propellaksel		•	•		3-19	
GENERELT							
Anoder	Kontroller / bytt		•	•		3-19	
Batteri	Kontroller / etterfyll batteri vann	Hver måned				3-20	
Elektriske ledninger / kontakter	Kontroll / juster	•				-	
Bolter / skruer (*2)	Ettertrekk	•		•	•	-	
Smørepunkter	Smør med vannfast fett			•		3-21	
VIKTIG! Sjekk alltid servicemanual og TSI før arbeid igangsettes!		----- FORHANDLERS STEMPEL OG SIGNATUR					